



24V DC Зарядний пристрій та джерело живлення системи оповіщення про пожежу EVAC-500BC



Характеристики:

- Автоматичне перемикання на джерело живлення постійного струму при відмові живлення змінного струму;
- Можливість встановлення автоматичного/ручного режиму заряду акумулятора для забезпечення безпечного заряду та подовження терміну служби;
- Виявлення виходу з ладу, перенапруги, перегріву, перезаряду акумулятора;
- Захист від перегріву та вентилятор, що контролює температуру автоматично;
- Вбудована схема управління та контролю заряду акумулятора;
- При підключенні до джерела змінного струму AC, DC24V автоматично відключається;
- Можливість становлення однієї чи двох акумуляторних батарей DC 24V, ≤ 200 Ah;
- Попередній заряд - постійний струм - неперервний заряд;
- Висока ефективність заряду та відновлення ефективності;
- RS485 для зв'язку зі сторонньою системою.

Специфікація:

Модель	EVAC-500BC
Опис	24V DC зарядний пристрій і джерело живлення
Джерело живлення	220В-240В, 50/60Гц
АС максимальний струм	2А
АС запобіжник	250V/3.15A
DC вихідна потужність	24V DC акумулятор
DC максимальний струм	10А+10А
Макс струм заряду	10А регульований
З'єднання	Два входи акумулятора, два 24V DC виходи, два RS485 і два CAN входи. Селектор ємності акумулятора та селектор ID
Система охолодження	Охолоджуючий вентилятор з регулюємою швидкістю
Робоча температура	+5°C до +45°C
Робоча вологість	<95%
Розмір(мм)	484(Ш)×450(Д)×44(В)
Вага	4.5кг

Задня панель:

