



# Настільний мікшерний підсилювач з USB/SD та FM/DAB+ і Bluetooth EA-30D, EA-60D, EA-120D



## Особливості:

- Настільний мікшерний підсилювач з медіаплеєром
- Вбудований медіаплеєр з USB/SD, FM/DAB+ та Bluetooth
- Номінальна вихідна потужність 30 Вт, 60 Вт до 120 Вт
- Вихід на динамік 100 В або 70 В і 4-16 Ом
- 3 x мікрофонні/лінійні входи, 2 x лінійні входи RCA, 1 x вхід TEL і 1 x лінійний вихід RCA
- XLR вхід з перемикачем фантомного живлення 48 В
- З захистом від короткого замикання, зажиму, перевантаження та високої температури
- Живлення 230 В змінного струму та 24 В постійного струму

## Специфікація:

Модель	EA-30D	EA-60D	EA-120D
Опис	Настільний мікшерний підсилювач з USB/SD та FM/DAB+ і Bluetooth		
Номінальна вихідна потужність	30 Вт	60 Вт	120 Вт
Виходи для динаміків	100 В або 70 В, 4-16 Ом		
З'єднувач	Вхід Міс 1 балансний XLR з фантомним живленням Вхід 2-3 входи Мікрофонний/лінійний перемикач несиметричний 6,3 мм роз'єм, лінійний 1-2 входи на RCA, телефонний вхід з МОН, лінійний вихід на RCA		
Вхідні дані	Міс 1-3: 5-8 мВ, 600 Ом; Line & TEL: 150-470 мВ, 10 кОм, несиметричний RCA		
Лінійний вихід	0,775 (0dBV)		
Частотна характеристика	60 Гц-15 кГц (±3 дБ)		
Співвідношення S/N	Лінія ≥ 85 дБ, мікрофон ≥ 72 дБ		
THD	Менше ніж 0,5		
Захист	захист від короткого замикання, заземлення, перевантаження та високої температури		
Енергоспоживання	60 Вт	100 Вт	200 Вт
Джерело живлення	230 В змінного струму та 24 В постійного струму; 50-60 Гц		
Розміри	320×210×90мм		
Вага	3,7 кг	4,3 кг	4,9 кг

## Задня панель:

